



LED電球  
**60**W形  
相当  
蓄電型

# 蓄電型LED電球 防災電球

停電時でも日常と変わらずに点灯できます



通常使用時に  
自動で**充電**



停電を感知し  
**非常点灯モード**<sup>※1</sup>  
スイッチ操作で点灯できます。

照明器具から取り外して  
**懐中電灯**や  
ランタンに

## 【懐中電灯・ランタンとしての使用方法】

LED電球なので熱くならず停電後すぐに持つことができます

01

ソケット部分に  
指で触れる



口金の側面と底を同時に  
触れることで点灯します。

02

付属の  
ソケットをつけて  
ランタンとして使用  
ON/OFFスイッチ付



※手が乾燥していて点灯できない時はソケットに付けスイッチ点灯して下さい。  
※1 照明器具のスイッチがONのときに非常点灯に切り替わります。停電時に  
スイッチOFFの時はONにして点灯してください。

詳しくは  
HPをチェック!





Emergency Rechargeable  
LED Bulb

点灯時に自動充電され常に**非常時**にそなえます

ご家庭の照明器具に取付け、  
日常使いするだけの

# 防災対策!!

## 日常使い

ご家庭の照明器具に  
つけてご使用ください。

### おすすめの照明器具



・シーリングライト ・スタンドライト ・フロアライト ・ペンダントライト ・ベッドサイドライト

## 非常時

非常時に**2WAY**点灯

停電を感知して非常点灯モードに

停電発生の直後の灯りを確保

※照明器具のスイッチがONのときに非常点灯に切り替わります。  
停電時にスイッチOFFの時はONにして点灯してください。

照明から外してそのまま懐中電灯に  
ソケットをつけてランタンとして

必要な場所に持ち歩いて点灯



## ●明るさ810lm

一般の白熱電球60W形と同等の明るさがあります。  
色色は昼白色 (white) と電球色 (orange) の2色展開です。

## ●省エネ

電気料金は白熱電球の1/6以下

## ●配光角120°

明るさは下方を効率よく照らします。  
手元や足元の明るさが必要な場所に適しています。

## ●CRI ≥ 80

指演色数は80CRI相当で自然光に近い明かり  
\*100が最良の光源です。



White

Orange



120°

## ●点灯時自動充電

照明器具に取り付けて点灯している時間に自動充電します。  
点灯時間 4~6時間で80% 6~10時間で100%

## ●停電自動検知

停電 (送電がとまる) を検知して、非常点灯モードに  
切り替わります。停電時でも照明が使えます。

## ●つまむだけで点灯

口金の底面と側面を同時につまむと点灯します。

## ●非常時点灯時間

非常時の点灯時間は約3時間。(充電100%のとき)

## ●LED寿命約40,000時間

防災電球は蓄電式ですが、LED電球としての寿命も  
一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。

## ●PSE認証 ●防災製品等推奨品認証

## ●保証期間2年



<お買い上げの前に> お買い求めの際には取り付ける照明器具の金口サイズと種類、調光・密閉系器具等でないことを確認下さい。設置箇所や照明器具によってはご使用できない場合があります。

【次のような器具には使用できません】

- 調光 (明るさ調整できる) 機能のついた器具や回路 (100%点灯でも使用不可)
- リモコンのついた電球器具や回路 (適合表示器具を除く)
- 密閉器具 (カバー等で覆う器具)
- 屋外器具
- 断熱材施工器具 (ダウンライト等で使用される斜め取り付け器具)
- 水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ダクトレール式の照明器具
- 誘導灯、非常用照明器具 (本製品は消防法上の非常灯としての機能は満たしておりません。非常灯の補助としてご使用ください。)

●同じスイッチで電球以外の電気製品が作動する器具

●同じ照明器具で他の電球との併用はできません。

このほか器具の形状や寸法、熱がこもるなどの要因により、使用できなかったり寿命が短くなる場合がありますのでご注意ください。取り付け後は照明器具のスイッチのON/OFFで正常に点灯するか確かめください。

※本製品は停電時にも使える電球であり、停電を知らせる検知器具ではありません。

## 防災電球 KS-01 仕様

明るさの目安	60W形相当	LED照明として使用時810lm 常時に懐中電灯として使用時360lm
口金サイズ	E26	
光の広がり	配光角 120°	
光源色	昼白色相当6000K / 電球色相当3000K	
設計寿命:約40,000時間 ※1 保証期間:2年 (保証規定による)		
定格消費電力	9W ※2	
定格入力電流	0.12A ※2	
放電・充電の上限回数	約500回	
電源	AC90~110V (50/60Hz共用)	
スイッチ	異なる方法でON/OFF	
内蔵バッテリー	2600mAh	
バッテリー充電時間	4~6時間で80%, 6~10時間で100% ※3	
バッテリー点灯時間	約3時間 ※4	
生産国	中国 / 最終検査 日本	

本製品はお買い上げの日から2年以内に故障が発生した場合、保証規定に定める内容で無償で修理又は交換をいたします。

(詳しい保証規定は製品ホームページでご確認ください。 <https://karihana.com/bousaidenkyu/>)

\*「安全上の注意」(使用上の注意)にしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合が対象になります。

\*保証期間内に、無料修理を受けるときは必ず①本製品②梱装箱③レシート (領収証) または販売店証明書 (日付入り) を当社宛に送付して下さい。

\*①~③の提出がない場合は保証できない場合がありますので、購入後大切に保管して下さい。

輸入・販売メーカー



かりはな製作所  
KARIHANA MFG Co.,Ltd.

製品に関するお問合せは、弊社ホームページから 〒201-0012 東京都狛江市中和泉3丁目28-1  
<https://karihana.com/mail/contact.html> TEL: 03-3489-5211 (平日9:00~17:00)

販売会社

NIKKO 創オフィス・拡コミュニケーション

株式会社 日興商会



TEL 06-6487-1421 FAX 06-6482-0841